Fiche produit
Caractéristiques

XGSZ24
OsiSense XG - adaptateur de ligne RS232C/ RS485 pour XGSK/XGSD



Principales

Gamme de produit	Identification par radiofréquence Telemecanique XG
Destination d'accessoire / de pièce détachée	XGSD XGSK XGCS
Type de produit ou équipement	Interface RS232/RS485
Type d'accessoires / pièces séparées	Adaptateur secteur RS232C/RS485

Complémentaires

Convertisseur de port communication	RS232C/RS485 pas signaux modem
Elément de connexion	Interface RS232/RS485
Consommation électrique	20 mA
[Ie] courant assigné d'emploi en DC	20 mA
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Montage du produit	RailDIN symétrique 35 mm
Poids du produit	0,105 Kg 0,1 kg
[Us] tension d'alimentation	18...30 V CC 24 V CC
Limites de la tension d'alimentation	20…30 V
Vitesse de transmission	<= 19200 bit/s 19200 bauds
Raccordement électrique	Connecteurs filetés

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	6,500 cm
Poids de l'emballage 1	109,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,422 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses soci¿½t¿½s affili¿½es ou filiales ne pourra ¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois